

Návod na nastavení softwarového telefonu ZOIPER

Telefon si můžete zdarma stáhnout z našeho webu nebo z www stránky:

http://www.zoiper.com/download.php?os=Windows&ap=z2&location=zoiper_free_2_installer_exe



Popis programu :





Nastavení telefonu :

- 1) Kliknout na ikonu Options (nastavení)
- 2) Nastavení SIP účtu Add new SIP account (přidat nový sip účet). Zadáte název, pod kterým budete účet identifikovat. Vyplníte domain – aps sbohempevnalinko nebo 91.221.212.167. Username je tel. číslo, Caller ID Name také. Heslo zadáte do pole Password. Auth. Username je také nejlepší zadat jako tel. číslo. Ostatní položky vyplňte podle obrázku.

No SIP accounts	SIP account options	
moje	Domain : aps.sbohe	mpevnalinko.cz
test	Username : voip číslo	
Add new SIP account	Password :	
Add new IAX account	Caller ID Name : voip číslo	
IAX options RTP options STUN options		
Audio options	Advanced account options	
Audio devices Audio codecs	Auth. username : voip číslo	
General options	Use outbound proxy	
	Outbound proxy : aps.sbohe	mpevnalinko.cz
	Voicemail extension :	
	Registration expiry : 120	
	Register on startup	Don't play ringback tones
	Use rport	Custom codecs
	Use rport media	Don't use STUN
	Use UDP transport	▼ Use DTMF SIP INFO ▼

Pozor – změna!!!

Na obrázku je Use DTMF SIP INFO, vy si však nastavte RFC2833 a Outbound proxy nezaškrtávejte a nevyplňujte.



 Dále si kliknete na SIP options (musíte mít zaškrtnuto advanced options vlevo dole) a nastavíte si port 5060 (v případě problémů zvyšte port na 5062 nebo 5064).

SIP accounts	IP options	
E moje	Port : 5060	
test		
Add new SIP account		
A IAX accounts		
Add new IAX account		
SIP options		
IAX options		
RTP options		

4) RTP option - Rtp nastavte z rozsahu 10 000 - 20 000 :

2 ZOIFER Options		
IIII accounts	Port: 10000	
test	Advanced RTP options Session name : Zoiper_session	
Add new IAX account	User name : Zoiper_user	
IAX options IAX options RTP options STUN options	E-mail :	
General options Call events Fax Diagnostics		
in the second seco		
Show advanced options		
	OK Cancel Apply	

5) Z kodeků si vyberte pouze a-law - bude nastaven v Selected codecs (vybrané kodeky) :



SIR accounts	Codec options		0-2010-12 - 911 - C.P.M.1	
	_ Available codecs		Selected codecs	8
	1 iLBC 30		l a-law	
test	2 iLBC 20	(\rightarrow)		
Lenka	3 Speex			
Add new SIP account	4 u-law	\leftarrow		
A IAX accounts	5 GSM			
Tag Add new IAX account				
>>> Protocol options				
SIP options				
IAX options				
RTP options	1			
STUN options				
편 Network				
Audio options				
Audio devices				
Audio codecs				
General options				
Call events				
Eax				

Volání z telefonu :

Pro volání z telefonu si v poli Account vyberte účet, přes který chcete volat a klikněte na tlačítko Register. Při správném nastavení se za názvem účtu zobrazí (Registered) a tlačítko se přemění na Unregistered (odhlásit číslo).

Tlačítkem můžete ovlivnit, zda je číslo přístupné pro příjem hovorů. Volat lzei pokud číslo není zaregistrováno.

DIPER						×
Phone to dial						
						+
			8		15A	0
		6000		-		
1 2	3	4	Т	5		6
		Piccou	100	a 14 - 4	101011	1000
	-13		- 614	<u>о</u> ,		
Account						
test (Registered)	(SIP)		-	Un	iregi	ster

Vytočit číslo můžete třemi způsoby:

- 1) zadat jej z klávesnice do pole Phone to dial
- pomocí tlačítkové klávesnice (zobrazí se po kliknutí na šipku vpravo)
- dvojklikem na číslo v seznamu (nastavení seznamu viz níže). Seznam si zobrazíte kliknutím na šipku na pravé straně.

Jedná se o free verzi telefonu, proto všechny funkce telefonu nejsou dostupné.



Telefonní seznam:

Pokud si nastavíte u položky Quick dial : True, bude se Vám číslo zobrazovat při rychlé volbě v pravé části programu. Dvojitým kliknutím na číslo lze ihned volat.

ast name	First name :	Phone :	Mailbox :	Department :	Info :	Dial account :	Quick dial	
	Zákaznická linka	5711			1		True	1
	Radiokomunik	5772					True	
	Mobil T-Mobile	7761					True	
	Mobil O2	6062					True	
	O2 Zelená linka	8001					True	
					-			
								_
	-				-			
					-			-
	-				-			
			1.4	<i></i>	lin .	10		(